

Pregadora 18GA 18V LXT

DFN350Z

Pregadora

Pregadora 18GA, bateria 18V LXT.
- Pregos: 1,02 mm

Acessórios padrão:



>> 191280-8 Bateria de íon de lítio BL1850B
>> Carregador rápido 195584-2 DC18RC
>> 194622-7 carregador de carro DC18SE

■ Código EAN

0088381882750

■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	18V
Tipo de bateria	LXT
Diâmetro do prego	1.2 mm
Comprimento do prego	15, 20, 25, 30, 35 mm
Número de agrafos ou pregos por carga de bateria	4.000 pcs
Capacidade de carga	110 pcs
Peso	2.4 Kg
Dimensões (CxLxA)	257 x 79 x 228 mm
Iluminação integrada	✓
Emissão de vibração	2.50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1.50 m/seg ²
Pressão sonora	81.00 dB(A)
Potência sonora	92.00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3.00 dB(A)



■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Permite distintas longitudes de pregos: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm e 35 mm. Para pregos de 1,2 mm. Profundidade de fixação regulável, mediante uma regulação cómoda e simples na parte dianteira.
- Design compacto e reduzido com punho antideslizante para agarrar de forma cómoda. Ideal para trabalhar em qualquer posição.
- Gatilho de bloqueio para evitar possíveis disparos acidentais.
- Fácil acesso ao carregador de carregamento de pregos e visor para verificar a quantidade de pregos restantes.
- Mecanismo de pregar de baixa reação de força, proporcionando estabilidade e comodidade.
- O mecanismo de braço de contacto permite pregar em contínuo e pregar por arraste.
- A proteção contra o lançamento de pregos, se não se pressiona não permite lançar o disparo.
- Ponteira desenhada para uma melhor visibilidade do local onde se prega.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196426-3

Multicarregador 4 portas



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197254-9

Bateria BL1820B



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



198720-9

DC18RE carregador 7.2V-18V Lit



P-84327

MAKSTOR 3.12



Suporte