

DUC306Z

Tensão da bateria:	2x18V
Tipo de bateria:	LXT
Motor:	BL
Corrente:	
Passo corrente:	3/8"
Velocidade da corrente:	0-20m/seg
lubrificação automática da corrente:	
Substituição e ajustamento da corrente sem ferramentas:	
Capacidade de corte:	300mm
Comprimento de corte:	299cm
Depósito de óleo :	0,20L
Tipo:	90PX/91PX
Travão eléctrico:	
Arranque suave:	
Velocidade variável (interruptor):	
Embraiagem de segurança:	
Dimensões (CxLxA):	556 x 205 x 232 mm
Peso:	5,1Kg
Emissão de vibração:	3,20m/seg ²
Incerteza da vibração:	1,50m/seg ²
Pressão sonora:	89,00dB(A)
Potência sonora:	103,00dB(A)
Incerteza (k) sonora:	3,00dB(A)



- Motosserra elétrica de 30 cm, 18Vx2. LXT. Motor BL de elevado rendimento de corte equivalente a uma motosserra de 30cc.
- Motor com modo turbo, 30 segundos de duração para cortes rápidos de troncos ou madeiras.
- Regulação da velocidade de corte mediante um interruptor no punho.
- Os indicadores LED da bateria indicam o nível de carga de cada bateria LXT de 18V.

- Lubrificação automática e regulável da corrente com grande depósito de óleo, o depósito dispõe de um visor para poder ver o nível de óleo da máquina, regulação e tampa acessíveis, sem necessidade de usar ferramenta.
- A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água e assim poder trabalhar em condições adversas.
- Manutenção reduzida: não é necessário mudar o óleo do motor ou da bujia, limpar o filtro de ar ou drenar o combustível para o seu armazenamento.
- Travão manual e elétrico para máxima segurança do utilizador.
- A função de início suave aumenta gradualmente a velocidade.
- Interruptor de alimentação principal com função de desligar automaticamente passado uns minutos.
- Porca de aperto "anti-perda". Gancho traseiro perfeito para trabalhos em altura elevada.
- 58 cortes com uma só carga. Teste em tronco de Ø 200 mm com uma pressão de 30 N, bateria 6,0 Ah e corrente 90 PX.